

プリンタ種類			モニタタッチ種類							備考
メーカー名	型式	プリンタポート	インタフェース	V10	V9	X1	TS4000	TS2060	V8	
PR-201										
-	MS-DOSからの印刷が可能で、PC-PR201系の制御コードに対応したプリンタ	パラレル	USB-A	○	○	-	○	○ *2	○	*3
		シリアル	シリアル *1	○	○	-	○	○	○	
ESC-P										
SEIKO EPSON	LP-S280DN(レーザーモノクロプリンタ)	USB-B	USB-A	○	○	-	○	○	○	V9 : OS Ver. 3.30以降
	VP-D500 (ドットインパクトプリンタ)	パラレル	USB-A	○	○	-	○	○ *2	○	*3
		シリアル	シリアル *1	○	○	-	○	○	○	
-	MS-DOSからの印刷が可能で、 ・ESC/P24-J84 ・ESC/P-J84 ・ESC/Pスーパー の制御コードに対応したプリンタ	パラレル	USB-A	○	○	-	○	○ *2	○	*3
		シリアル	シリアル *1	○	○	-	○	○	○	
CBM-292/293										
シチズン・システムズ	CT-P292/293	シリアル	シリアル *1	○	○	-	○	○	○	*4
ナダ電子	MPT-262F	シリアル	シリアル *1	○	○	-	○	△	△	*4 *5
	MP-192	シリアル	シリアル *1	○	○	-	○	○	○	*4 *5
SK1-41/31/21/22/24										
三栄電機	SK1-41/31/21/22/24	シリアル	シリアル *1	○	○	-	○	-	-	V9 : OS Ver. 1.40以降
		USB-B	USB-A	○	○	-	○	-	-	
MR-400										
SATO	M-48Pro8	シリアル	シリアル *1	○	○	○	○	○	○	*6
EPSON ESC/P-R										
SEIKO EPSON	PX-S170T (インクジェットカラープリンタ)	USB-B	USB-A	○	○	-	○	-	-	V9 : OS Ver. 4.00以降
		LAN	Ethernet	○	○	-	○	-	-	
	EP-315 PX-S505、PX-S155 PX-S161T、PX-M161T、PX-S730	USB-B	USB-A	△	-	-	△	-	-	V10 : OS Ver. 1.40以降
		LAN	Ethernet	△	-	-	△	-	-	
HP HPLIP										
HP	HPLIP Ver. 3.18.6までの機種	USB-B	USB-A	○	○	-	○	-	-	V9 : ハードVer. f以降 OS Ver. 4.00以降
		LAN	Ethernet	○	○	-	○	-	-	
	HPLIP Ver.3.22.10までの機種	USB-B	USB-A	○	-	-	○	-	-	V10 : OS Ver.1.50以降
		LAN	Ethernet	○	-	-	○	-	-	
OKI COREFIDO										
OKI	B432dnw (LEDモノクロプリンタ)	USB-B	USB-A	○	○	-	○	-	-	V9 : OS Ver. 4.20以降
		LAN	Ethernet	○	○	-	○	-	-	
PictBridge対応プリンタ										
-	PictBridge対応プリンタ	USB-A	USB-B	△	△	-	-	△	△	
なし										
-	Windows10で印刷可能なプリンタ *7	USB-B	USB-A	-	-	○	-	-	-	
		LAN	Ethernet	-	-	○	-	-	-	

*1: 対応コネクタ (RS-232C) V10/V9/TS2060/V8 : MJ1/MJ2, X1 : SELEAL, TS4000 : COM2

*2: TS2060iのみ接続可能(TS2060はUSB-Aポートなし)

*3: USB-Aの平行接続時は、ELECOM 製 USB-平行変換ケーブル「UC-PGT」を使用

*4: ハードコピー不可

*5: 帳票印刷における「キャラクタグラフィックを使用する」は対応不可

*6: バーコード印字のみ

*7: プリンタドライバのインストールは、System Configuratorで行います。詳しくは「X1シリーズ ハード仕様書」参照。